

# 3

## インターネット

SSL/TLS.....	3-2
接続設定.....	3-2
Webに接続する.....	3-2
接続先を追加する.....	3-3
接続先を管理する.....	3-4
接続履歴を確認する.....	3-5
ブラウザ.....	3-5
jigブラウザを利用する.....	3-5
NetFrontブラウザを利用する.....	3-5

# SSL/TLS

## セキュリティについて

- ・本機には、あらかじめ認証機関から発行されたルート証明書が登録されており、SSL/TLS（データを暗号化して送受信する通信規約）を利用して改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。
- ・セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。
- ・お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ウィルコムおよび各認証会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

## 接続設定

ダイヤルアップとWi-Fi機能(無線LAN)に関する接続を設定します。

### Webに接続する

ダイヤルアップまたはWi-Fi機能を利用し、Webに接続します。

#### 1 「Network Settings」→「通信設定」タブをタップ

#### 2 ▶ ダイヤルアップで接続する場合

「ダイヤルアップ」→「接続先」プルダウンメニューで接続先を選択→「接続」をタップ

#### ▶ Wi-Fi機能で接続する場合

「Wi-Fi」→「接続先」プルダウンメニューで接続先を選択→「接続」をタップ

### お知らせ

- Wi-Fiの接続先として「自動接続」を選択すると、「Wi-Fi機能で自動接続するときの優先度を変更する」(3-4ページ)で設定した接続先の優先度順に接続を行います。
- 「通信設定」タブに表示される「メニュー」をタップすると、下記の項目が表示できます。

項目	説明
詳細*1	Wi-Fiの接続先、SSID、BSSID、セキュリティ、セキュリティの種類、暗号化の種類が表示されます。
W-SIM情報	自電話番号、W-SIMファームウェアバージョンが表示されます。
IP画面	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリDNS、セカンダリDNS、MACアドレスが表示されます。
分計設定*2*3	「ON」にすると、請求先切り替えサービスを設定できます。

\*1 Wi-Fi接続時のみ選択できます。

\*2 「ダイヤルアップ」を選択した状態で、「ステータス」が「未接続」のときに選択できます。

\*3 本設定は「請求先切り替えサービス」に契約をするものではありません。「請求先切り替えサービス」をご利用いただくには、「請求先切り替えサービス」に契約する必要があります。

- 下記の手順でも、Webに接続することができます。

「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ→「ダイヤルアップ」／「Wi-Fi」→接続先を選択→「接続」をタップ

## 接続先を追加する

本機は、出荷時にウィルコムのアksesポイントに接続するように設定されています。他のプロバイダーを使用したい場合や、すでにプロバイダーとご契約の方は、記載の手順で接続先を追加することができます。追加した接続先は、「通信設定」タブの「接続先」プルダウンメニューや、「接続一覧」タブに表示されます。

### ダイヤルアップの接続先を追加する

1 「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ

2 「ダイヤルアップ」→「追加」をタップ

3 「接続先名」、「電話番号」、「ユーザー名」、「パスワード」を入力\*1\*2→「設定」をタップ

\*1「詳細設定」をタップすると、TCP/IP、DNSの設定ができます。

\*2接続先の電話番号には、電話番号に続けて次の付加番号を入力してください。通信方式によって、付加番号は異なります。

通信方式	付加番号
4x/2xパケット方式	##64
1xパケット方式	##61
64kPIAFS(ベストエフォート)	##4、##42
64kPIAFS(ギャランティ)	##41
32kPIAFS	##3
フレックスチェンジ方式	##7

#### お知らせ

- 接続料金や通信料金は、ご加入のプランによって異なります。詳しくはお問い合わせ先(A-2ページ)までご連絡ください。

### Wi-Fiの接続先をプリセットから追加する

本機にあらかじめ登録されている接続先(プリセット)、またはインストールしたプリセットからWi-Fiの接続先を追加できます。

1 「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ

2 「Wi-Fi」→「追加」→「プリセット」→「次へ」をタップ

3 接続先を選択→「ユーザーID」、「パスワード」を入力\*→「設定」をタップ

\*「自動接続の対象とする」をチェックすると、「通信設定」タブで「自動接続」を設定したとき、自動接続の対象となります。

#### お知らせ

- ダウンロードしたプリセットのインストールは、下記の手順で行います。  
「Data Folder」→「アップデート」→プリセットファイルを選択→「はい」→「OK」をタップ
- プリセットは削除できません。
- IPアドレスの割当は、DHCPのみ対応しています。固定IPアドレスには対応していません。

## Wi-Fiの接続先を手動で追加する

Wi-Fiの接続先を新規に作成して追加します。検出されたワイヤレスネットワークから接続先を追加することもできます。

1 「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ

2 「Wi-Fi」→「追加」→「手動設定」→「次へ」をタップ

3 「新規」／アクセスポイントを選択\*1→「次へ」をタップ

\*1「更新」でワイヤレスネットワークの再検出ができます。

4 「接続先名」、「SSID(ネットワークID)」、「セキュリティキー／パスフレーズ／WEPキー」\*2を入力\*3

\*2表示項目はセキュリティ／暗号化の種類によって異なります。

\*3「詳細設定」でセキュリティの設定ができます。

5 「設定」をタップ

### お知らせ

- IPアドレスの割当は、DHCPのみ対応しています。固定IPアドレスには対応していません。

## 接続先を管理する

### 接続先を編集する

1 「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ

2 「ダイヤルアップ」／「Wi-Fi」→接続先を選択→「編集」→「ダイヤルアップの接続先を追加する」の手順3(3-3ページ)／「Wi-Fiの接続先を手動で追加する」の手順4(上記)を行う

### 接続先を削除する

1 「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ

2 「ダイヤルアップ」／「Wi-Fi」→接続先を選択→「削除」→「はい」をタップ

### Wi-Fi機能で自動接続するときの優先度を変更する

「通信設定」タブで「接続先」プルダウンメニューから「自動接続」を設定した場合に、接続する優先度を変更します。

1 「Network Settings」→「接続一覧」タブをタップ

2 「Wi-Fi」→接続先を選択→「優先度変更」の▲▼をタップ

## 接続履歴を確認する

接続履歴が新しいものから表示されます。一覧から履歴を選択すると詳細が表示されます。

### 1 「Network Settings」→「接続履歴」タブをタップ

### 2 履歴を選択

#### 接続履歴を削除する

接続履歴をすべて削除します。

### 1 「Network Settings」→「接続履歴」タブをタップ

### 2 「履歴クリア」→「はい」をタップ

## ブラウザ

本機はWebサイトを閲覧できるブラウザを2種類搭載しています。

## jigブラウザを利用する

#### jigブラウザを起動する

### 1 「jiglets」をタップ

#### お知らせ

- jigブラウザの操作については、同梱されている別紙をご参照ください。

## NetFrontブラウザを利用する

#### NetFrontブラウザを起動する

### 1 「NetFront」をタップ

#### Webサイトにアクセスする

### 1 「NetFront」をタップ

#### ▶ お気に入りからアクセスする

「メニュー」→「ファイル」→「お気に入り」→お気に入りを選択

#### ▶ URLからアクセスする

ロケーション(アドレスバー)をタップ→URLを入力→をタップ

#### ▶ 履歴からアクセスする

「メニュー」→「ファイル」→「履歴」→履歴を選択→履歴の「OK」をタップ

## 画面のスクロール

### 1 画面を上下左右の方向にドラッグ

#### お知らせ

- 下記の手順でも、画面をスクロールできます。  
画面をダブルタップ→選択枠をドラッグ→画面をタップ

## 前ページに戻る／次ページに進む

### 1 「操作」→「戻る」／「進む」をタップ

#### お知らせ

- 下記の手順でも、前ページに戻ることができます。  
戻るキーをタップ

## 3

## 画面表示を拡大／縮小する

### 1 Webサイトを閲覧中に拡大／縮小キーをタップ

## 全画面表示にする

### 1 「NetFront」をタップ

### 2 「メニュー」→「表示」→「全画面表示」をタップ

#### ▶ 全画面表示を元に戻す

### 1 メニューキー→「表示」→「全画面表示」をタップ

## 表示モードを変更する

パソコン向けに作成されているWebサイトを、本機の画面幅に合わせて表示します。

### 1 「NetFront」をタップ

### 2 「メニュー」→「表示」→「表示モード」をタップ

### 3 次の項目から選択

項目	説明
通常	Webサイトのレイアウト通りに表示します。
Just-Fit Rendering	Webサイトのレイアウトは変更しないで、画面幅に収まるように縮小表示します。
Smart-Fit Rendering	Webサイトのレイアウトを変更し、画面幅に収まるように縮小表示します。

## ホームを変更する

ブラウザを起動したとき最初に表示されるページを変更します。

- 1 「NetFront」をタップ
- 2 「メニュー」→「ツール」→「ブラウザ設定」をタップ
- 3 「ホーム」→URLを入力\*→「OK」→ブラウザ設定の「OK」をタップ

\*「現在」をタップすると、閲覧中のWebサイトのURLが入力できます。

## お気に入りを管理する

### ▶ お気に入りを登録する

- 1 「NetFront」をタップ
- 2 お気に入りに登録したいWebサイトを表示
- 3 「メニュー」→「ファイル」→「お気に入り」をタップ
- 4 お気に入りの「メニュー」→「お気に入りを追加」をタップ
- 5 「名前」を入力→「OK」をタップ

### ▶ お気に入りを編集する

- 1 「NetFront」をタップ
- 2 「メニュー」→「ファイル」→「お気に入り」をタップ
- 3 お気に入りの「メニュー」→お気に入りの「操作」→「編集」をタップ
- 4 「名前」と「URL」を入力→「OK」をタップ

### ▶ お気に入りを削除する

- 1 「NetFront」をタップ
- 2 「メニュー」→「ファイル」→「お気に入り」をタップ
- 3 削除したいお気に入りを選択→お気に入りの「メニュー」→お気に入りの「操作」→「削除」をタップ
- 4 「OK」をタップ

## プロキシサーバーを設定する

---

サービスプロバイダの契約によっては、インターネットにアクセスするためにプロキシ接続の追加が必要になる場合があります。プロキシ接続に必要な情報については、ご契約の各サービスプロバイダに確認してください。

- 1 「NetFront」をタップ
- 2 「メニュー」→「ツール」→「ブラウザ設定」をタップ
- 3 ブラウザ設定の「メニュー」→「ネットワーク」→「プロキシ」をタップ
- 4 「プロキシを使用する」をチェック→「アドレス」/「ポート」を入力
- 5 「OK」→ブラウザ設定の「OK」をタップ

## 3

## インターネット