

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

|    |   |  |        |
|----|---|--|--------|
| J7 |   |  | 単位(cm) |
|    | <p>形名 65J7</p> <p>画面サイズ 65V型</p> <p>液晶パネル方式(ハイビジョン対応) VA方式 倍速LEDパネル [フルHDパネル]</p> <p>ダイナミックコントラスト*1 580万:1</p> <p>コントラスト 4000:1</p> <p>画素数(水平×垂直) 1920×1080</p> <p>画面寸法 幅×高さ/対角 142.8×80.4cm/163.9cm</p> <p>質量(卓上スタンド含む) 38.5kg</p> <p>梱包時質量 46.5kg</p> <p>消費電力(リモコン待機時) 208W (0.14W)</p> <p>年間消費電力量 126kWh/年</p> |  |        |

| チューナー               |   |
|---------------------|---|
| 地上デジタル*2            | 3 |
| BS・110度CSデジタル*3     | 2 |
| 地上アナログ              | - |
| デジタルCATV(C13~C63)*4 | ● |
| アナログCATV(C13~C63)   | - |

| 高画質             |                  |
|-----------------|------------------|
| 4K2Kパネル         | -                |
| IPSパネル          | -                |
| 映像処理エンジン        | レガザエンジン CEVO     |
| 3D高画質対応         | -                |
| 高画質2D3D変換       | -                |
| ブロックノイズクリア      | -                |
| LEDエリアコントロール    | -                |
| 超解像技術           | ●(レゾリューションプラス)   |
| おまかせドンピシャ高画質    | ●(おまかせドンピシャ高画質2) |
| 動画応答機能          | 倍速・モーションクリア      |
| パワー質感リアライザー     | ●                |
| 階調クリエーション       | ●                |
| シャープネス・オブティマイザー | ●                |
| アニメモード          | ●                |
| 写真モード           | ●                |
| ゴルフモード          | ●                |
| Deep Color対応    | ●                |

| 録画/再生                |                   |
|----------------------|-------------------|
| タイムシフトマシン            | -                 |
| おすすめサービス             | ●                 |
| ハードディスク録画(USB/内蔵)    | USB               |
| 「ウラ録」対応              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単ハイビジョン録画           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 地デジ見ながらW録            | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単連ドラ予約              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| Eメール録画予約             | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 長時間録画対応              | -                 |
| Wマジックチャプター           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応 | ●                 |
| ちよっとタイム              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 今すぐニュース              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「コマ送り/スロー再生」対応       | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 早見早聞                 | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 追っかけ再生               | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| レジャーモード再生            | ●(USB/ハードディスク接続時) |

| エンターテインメント/ネットワーク  |                    |
|--------------------|--------------------|
| レガザリンク             | ●(シェア/ダビング/コントロール) |
| レガザAppsコネク         | ●                  |
| REGZA Phone連携      | ●                  |
| ゲーム機能              | ●(ゲームダイレクト)        |
| レガザクラウドサービス TimeOn | ●                  |
| U-NEXT対応           | ●                  |
| スカパー! オンデマンド対応     | ●                  |
| YouTube再生機能        | ●                  |
| TSUTAYA TV対応       | ●                  |
| テレビ版Yahoo! JAPAN対応 | ●                  |
| アクティビラビデオ・フル対応     | ●                  |
| ひかりTV対応            | ●                  |
| T's TV レンタルビデオ対応   | ●                  |
| もっとTV対応            | ●                  |
| レガザメニュー            | -                  |
| 高速レガザ番組表           | ●                  |
| インターネットブラウザ        | ●                  |
| ダブルウィンドウ2          | ●                  |
| ネット・ダブルウィンドウ       | ●                  |
| Windows(R)7対応      | -                  |
| レガザコンビネーション高画質     | ●                  |
| LAN/ハードディスク再生対応    | ●                  |
| 無線LAN対応            | ●                  |

| 高音質               |               |
|-------------------|---------------|
| センターフォーカスサウンドシステム | -             |
| オートボリューム          | ●             |
| レガザサウンドイコライザー     | ●             |
| YAMAHA音声連携        | ●             |
| おまかせドンピシャ高音質      | ●             |
| 音声美用最大出力(JEITA)   | 20W (10W+10W) |
| スピーカー(サイズ/個数)     | 3.5×7.5cm/2個  |

| 端子  |                              |
|---|------------------------------|
| HDMI(R)入力端子<br>[1080p(60p/24p)入力対応]                     | 3 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応) |
| D5映像入力端子  | -                            |
| ビデオ入力端子<br>側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)<br>背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) | -<br>S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]    |
| HDMI(R)アナログ音声入力端子                                       | 1                            |
| アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5                               | -                            |
| 光デジタル音声出力端子   | 1                            |
| SDメモリーカードスロット   | -                            |
| LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]                             | 1(汎用)                        |
| USB端子   | 2 (録画専用1/汎用1) ※ハブ対応          |
| 拡張端子  | -                            |
| ヘッドホーン端子  | 1                            |

| 快適設計            |         |
|-----------------|---------|
| エコチップ           | -       |
| ホコリクリア          | -       |
| スイベル機能(左右各15度)  | ●       |
| チルト機能(前6度/後15度) | -       |
| 色温度センサー/明るさセンサー | 明るさセンサー |
| いつでも時計          | ●       |
| オン・オフタイマー*6     | ●       |
| 節電ボタン           | ●       |
| ファンレス静音設計       | ●       |

| 付属品*7      |                  |
|------------|------------------|
| 単四形乾電池(2個) | ●                |
| レガザリモコンII  | ●                |
| B-CASカード   | ●(miniB-CASカード)  |
| 転倒防止クリップ   | ●(転倒防止用に木ネジ1本付属) |

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- \*\*全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- \*\*ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億/バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

|                   |                         |      |        |
|-------------------|-------------------------|------|--------|
| J7                |                         |      | 単位(cm) |
|                   | 形名                      | 50J7 |        |
| 画面サイズ             | 50V型                    |      |        |
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | VA方式 倍速LEDパネル [フルHDパネル] |      |        |
| ダイナミックコントラスト*1    | 580万:1                  |      |        |
| コントラスト            | 5000:1                  |      |        |
| 画素数(水平×垂直)        | 1920×1080               |      |        |
| 画面寸法 幅×高さ/対角      | 109.6×61.6cm/125.7cm    |      |        |
| 質量(卓上スタンド含む)      | 22.5kg                  |      |        |
| 梱包時質量             | 27.5kg                  |      |        |
| 消費電力(リモコン待機時)     | 144W (0.15W)            |      |        |
| 年間消費電力量           | 106kWh/年                |      |        |

| チューナー               |   |
|---------------------|---|
| 地上デジタル*2            | 3 |
| BS・110度CSデジタル*3     | 2 |
| 地上アナログ              | - |
| デジタルCATV(C13~C63)*4 | ● |
| アナログCATV(C13~C63)   | - |

| 高画質             |                  |
|-----------------|------------------|
| 4K2Kパネル         | -                |
| IPSパネル          | -                |
| 映像処理エンジン        | レガザエンジン CEVO     |
| 3D高画質対応         | -                |
| 高画質2D3D変換       | -                |
| ブロックノイズクリア      | -                |
| LEDエリアコントロール    | -                |
| 超解像技術           | ●(レゾリューションプラス)   |
| おまかせドンピシャ高画質    | ●(おまかせドンピシャ高画質2) |
| 動画応答機能          | 倍速・モーションクリア      |
| パワー質感リアライザー     | ●                |
| 階調クリエーション       | ●                |
| シャープネス・オプティマイザー | ●                |
| アニメモード          | ●                |
| 写真モード           | ●                |
| ゴルフモード          | ●                |
| Deep Color対応    | ●                |

| 録画/再生                |                   |
|----------------------|-------------------|
| タイムシフトマシン            | -                 |
| おすすめサービス             | ●                 |
| ハードディスク録画(USB/内蔵)    | USB               |
| 「ウラ録」対応              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単ハイビジョン録画           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 地デジ見ながらW録            | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単連ドラ予約              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| Eメール録画予約             | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 長時間録画対応              | -                 |
| Wマジックチャプター           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応 | ●                 |
| ちよっとタイム              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 今すぐニュース              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「コマ送り/スロー再生」対応       | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 早見早聞                 | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 追っかけ再生               | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| レジャーモード              | ●(USB/ハードディスク接続時) |

| エンターテインメント/ネットワーク  |                    |
|--------------------|--------------------|
| レガザリンク             | ●(シェア/ダビング/コントロール) |
| レガザAppsコネク         | ●                  |
| REGZA Phone連携      | ●                  |
| ゲーム機能              | ●(ゲームダイレクト)        |
| レガザクラウドサービス TimeOn | ●                  |
| U-NEXT対応           | ●                  |
| スカパー! オンデマンド対応     | ●                  |
| YouTube再生機能        | ●                  |
| TSUTAYA TV対応       | ●                  |
| テレビ版Yahoo! JAPAN対応 | ●                  |
| アクトビラビデオ・フル対応      | ●                  |
| ひかりTV対応            | ●                  |
| T's TV レンタルビデオ対応   | ●                  |
| もっとTV対応            | ●                  |
| レガザメニュー            | -                  |
| 高速レガザ番組表           | ●                  |
| インターネットブラウザ        | ●                  |
| ダブルウィンドウ2          | ●                  |
| ネット・ダブルウィンドウ       | ●                  |
| Windows(R)7対応      | -                  |
| レガザコンビネーション高画質     | ●                  |
| LAN/ハードディスク再生対応    | ●                  |
| 無線LAN対応            | ●                  |

| 高音質               |               |
|-------------------|---------------|
| センターフォーカスサウンドシステム | -             |
| オートボリューム          | ●             |
| レガザサウンドイコライザー     | ●             |
| YAMAHA音源連携        | ●             |
| おまかせドンピシャ高音質      | ●             |
| 音声美用最大出力(JEITA)   | 20W (10W+10W) |
| スピーカー(サイズ/個数)     | 2.5×8.0cm/2個  |

| 端子  |                              |
|---|------------------------------|
| HDMI(R)入力端子<br>[1080p(60p/24p)入力対応]                     | 3 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応) |
| D5映像入力端子  | -                            |
| ビデオ入力端子<br>側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)<br>背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) | -<br>S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]    |
| HDMI(R)アナログ音声入力端子                                       | 1                            |
| アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5                               | -                            |
| 光デジタル音声出力端子   | 1                            |
| SDメモリーカードスロット   | -                            |
| LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]                             | 1(汎用)                        |
| USB端子   | 2 (録画専用1/汎用1) ※ハブ対応          |
| 拡張端子  | -                            |
| ヘッドホーン端子  | 1                            |

| 快適設計            |         |
|-----------------|---------|
| エコチップ           | -       |
| ホコリクリア          | -       |
| スイベル機能(左右各15度)  | ●       |
| チルト機能(前6度/後15度) | -       |
| 色温度センサー/明るさセンサー | 明るさセンサー |
| いつでも時計          | ●       |
| オン・オフタイマー*6     | ●       |
| 節電ボタン           | ●       |
| ファンレス静音設計       | ●       |

| 付属品*7      |                  |
|------------|------------------|
| 単四形乾電池(2個) | ●                |
| レガザリモコンII  | ●                |
| B-CASカード   | ●(miniB-CASカード)  |
| 転倒防止クリップ   | ●(転倒防止用に木ネジ1本付属) |

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- \*\*全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。
- \*\*ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| <h1>J7</h1> |   | 単位(cm) |
|             | <p>形名 40J7</p> <p>画面サイズ 40V型</p> <p>液晶パネル方式(ハイビジョン対応) VA方式 倍速LEDパネル [フルHDパネル]</p> <p>ダイナミックコントラスト*1 510万:1</p> <p>コントラスト 5000:1</p> <p>画素数(水平×垂直) 1920×1080</p> <p>画面寸法 幅×高さ/対角 88.6×49.8cm/101.6cm</p> <p>質量(卓上スタンド含む) 12.0kg</p> <p>梱包時質量 15.0kg</p> <p>消費電力(リモコン待機時) 111W (0.15W)</p> <p>年間消費電力量 98kWh/年</p> |        |

| チューナー               |   |
|---------------------|---|
| 地上デジタル*2            | 3 |
| BS・110度CSデジタル*3     | 2 |
| 地上アナログ              | - |
| デジタルCATV(C13~C63)*4 | ● |
| アナログCATV(C13~C63)   | - |

| 高画質             |                  |
|-----------------|------------------|
| 4K2Kパネル         | -                |
| IPSパネル          | -                |
| 映像処理エンジン        | レガザエンジン CEVO     |
| 3D高画質対応         | -                |
| 高画質2D3D変換       | -                |
| ブロックノイズクリア      | -                |
| LEDエリアコントロール    | -                |
| 超解像技術           | ●(レゾリューションプラス)   |
| おまかせドンピシャ高画質    | ●(おまかせドンピシャ高画質2) |
| 動画応答機能          | 倍速・モーションクリア      |
| パワー質感リアライザー     | ●                |
| 階調クリエーション       | ●                |
| シャープネス・オブティマイザー | ●                |
| アニメモード          | ●                |
| 写真モード           | ●                |
| ゴルフモード          | ●                |
| Deep Color対応    | ●                |

| 録画／再生                |                   |
|----------------------|-------------------|
| タイムシフトマシン            | -                 |
| おすすめサービス             | ●                 |
| ハードディスク録画(USB/内蔵)    | USB               |
| 「ウラ録」対応              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単ハイビジョン録画           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 地デジ見ながらW録            | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単連ドラ予約              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| Eメール録画予約             | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 長時間録画対応              | -                 |
| Wマジックチャプター           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応 | ●                 |
| ちよっとタイム              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 今すぐニュース              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「コマ送り/スロー再生」対応       | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 早見早聞                 | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 追っかけ再生               | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| レジャー再生               | ●(USB/ハードディスク接続時) |

| エンターテインメント／ネットワーク  |                    |
|--------------------|--------------------|
| レガザリンク             | ●(シェア/ダビング/コントロール) |
| レガザAppsコネク         | ●                  |
| REGZA Phone連携      | ●                  |
| ゲーム機能              | ●(ゲームダイレクト)        |
| レガザクラウドサービス TimeOn | ●                  |
| U-NEXT対応           | ●                  |
| スカパー! オンデマンド対応     | ●                  |
| YouTube再生機能        | ●                  |
| TSUTAYA TV対応       | ●                  |
| テレビ版Yahoo! JAPAN対応 | ●                  |
| アクトビラビデオ・フル対応      | ●                  |
| ひかりTV対応            | ●                  |
| T's TV レンタルビデオ対応   | ●                  |
| もっとTV対応            | ●                  |
| レガザメニュー            | -                  |
| 高速レガザ番組表           | ●                  |
| インターネットブラウザ        | ●                  |
| ダブルウィンドウ2          | ●                  |
| ネット・ダブルウィンドウ       | ●                  |
| Windows(R)7対応      | -                  |
| レガザコンビネーション高画質     | ●                  |
| LAN/ハードディスク再生対応    | ●                  |
| 無線LAN対応            | ●                  |

| 高音質               |               |
|-------------------|---------------|
| センターフォーカスサウンドシステム | -             |
| オートボリューム          | ●             |
| レガザサウンドイコライザー     | ●             |
| YAMAHA音声連携        | ●             |
| おまかせドンピシャ高音質      | ●             |
| 音声美用最大出力(JEITA)   | 20W (10W+10W) |
| スピーカー(サイズ/個数)     | 2.5×8.0cm/2個  |

| 端子  |                              |
|---|------------------------------|
| HDMI(R)入力端子<br>[1080p(60p/24p)入力対応]                     | 3 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応) |
| D5映像入力端子  | -                            |
| ビデオ入力端子<br>側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)<br>背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) | -<br>S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]    |
| HDMI(R)アナログ音声入力端子                                       | 1                            |
| アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5                               | -                            |
| 光デジタル音声出力端子   | 1                            |
| SDメモリーカードスロット   | -                            |
| LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]                             | 1(汎用)                        |
| USB端子   | 2 (録画専用1/汎用1) ※ハブ対応          |
| 拡張端子  | -                            |
| ヘッドホーン端子  | 1                            |

| 快適設計            |         |
|-----------------|---------|
| エコチップ           | -       |
| ホコリクリア          | -       |
| スイベル機能(左右各15度)  | ●       |
| チルト機能(前6度/後15度) | -       |
| 色温度センサー/明るさセンサー | 明るさセンサー |
| いつでも時計          | ●       |
| オン・オフタイマー*6     | ●       |
| 節電ボタン           | ●       |
| ファンレス静音設計       | ●       |

| 付属品*7      |                  |
|------------|------------------|
| 単四形乾電池(2個) | ●                |
| レガザリモコンII  | ●                |
| B-CASカード   | ●(miniB-CASカード)  |
| 転倒防止クリップ   | ●(転倒防止用に木ネジ1本付属) |

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- \*\* 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億/バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

|                   |                    |  |        |
|-------------------|--------------------|--|--------|
| J7                |                    |  | 単位(cm) |
|                   |                    |  |        |
| 形名                | 32J7               |  |        |
| 画面サイズ             | 32型                |  |        |
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | VA方式 LEDパネル        |  |        |
| ダイナミックコントラスト*1    | 510万:1             |  |        |
| コントラスト            | 3000:1             |  |        |
| 画素数(水平×垂直)        | 1366×768           |  |        |
| 画面寸法 幅×高さ/対角      | 69.8×39.2cm/80.0cm |  |        |
| 質量(卓上スタンド含む)      | 8.0kg              |  |        |
| 梱包時質量             | 10.5kg             |  |        |
| 消費電力(リモコン待機時)     | 81W (0.15W)        |  |        |
| 年間消費電力量           | 75kWh/年            |  |        |

| チューナー               |   |
|---------------------|---|
| 地上デジタル*2            | 3 |
| BS・110度CSデジタル*3     | 2 |
| 地上アナログ              | - |
| デジタルCATV(C13~C63)*4 | ● |
| アナログCATV(C13~C63)   | - |

| 高画質             |                  |
|-----------------|------------------|
| 4K2Kパネル         | -                |
| IPSパネル          | -                |
| 映像処理エンジン        | レグザエンジン CEVO     |
| 3D高画質対応         | -                |
| 高画質2D3D変換       | -                |
| ブロックノイズクリア      | -                |
| LEDエリアコントロール    | -                |
| 超解像技術           | ●(レゾリューションプラス)   |
| おまかせドンピシャ高画質    | ●(おまかせドンピシャ高画質2) |
| 動画応答機能          | -                |
| パワー質感リアライザー     | ●                |
| 階調クリエーション       | ●                |
| シャープネス・オプティマイザー | ●                |
| アニメモード          | ●                |
| 写真モード           | ●                |
| ゴルフモード          | ●                |
| Deep Color対応    | -                |

| 録画/再生                |                   |
|----------------------|-------------------|
| タイムシフトマシン            | -                 |
| おすすめサービス             | ●                 |
| ハードディスク録画(USB/内蔵)    | USB               |
| 「ウラ録」対応              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単ハイビジョン録画           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 地デジ見ながらW録            | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 簡単連ドラ予約              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| Eメール録画予約             | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 長時間録画対応              | -                 |
| Wマジックチャプター           | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応 | ●                 |
| ちょっとタイム              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 今すぐニュース              | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 「コマ送り/スロー再生」対応       | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 早見早聞                 | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| 追っかけ再生               | ●(USB/ハードディスク接続時) |
| レジャーモード再生            | ●(USB/ハードディスク接続時) |

| エンターテインメント/ネットワーク  |                    |
|--------------------|--------------------|
| レグザリンク             | ●(シェア/ダビング/コントロール) |
| レグザAppsコネク         | ●                  |
| REGZA Phone連携      | ●                  |
| ゲーム機能              | ●(ゲームダイレクト)        |
| レグザクラウドサービス TimeOn | ●                  |
| U-NEXT対応           | ●                  |
| スカパー! オンデマンド対応     | ●                  |
| YouTube再生機能        | ●                  |
| TSUTAYA TV対応       | ●                  |
| テレビ版Yahoo! JAPAN対応 | ●                  |
| アクトビラ ビデオ・フル対応     | ●                  |
| ひかりTV対応            | ●                  |
| T's TV レンタルビデオ対応   | ●                  |
| もっとTV対応            | ●                  |
| レグザメニュー            | -                  |
| 高速レグザ番組表           | ●                  |
| インターネットブラウザ        | ●                  |
| ダブルウィンドウ2          | ●                  |
| ネット・ダブルウィンドウ       | ●                  |
| Windows(R)7対応      | -                  |
| レグザコンビネーション高画質     | ●                  |
| LAN/ハードディスク再生対応    | ●                  |
| 無線LAN対応            | ●                  |

| 高音質               |               |
|-------------------|---------------|
| センターフォーカスサウンドシステム | -             |
| オートボリューム          | ●             |
| レグザサウンドイコライザー     | ●             |
| YAMAHA音声連携        | ●             |
| おまかせドンピシャ高音質      | ●             |
| 音声美用最大出力(JEITA)   | 20W (10W+10W) |
| スピーカー(サイズ/個数)     | 2.5×8.0cm/2個  |

| 端子  |                              |
|---|------------------------------|
| HDMI(R)入力端子<br>[1080p(60p/24p)入力対応]                     | 3 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応) |
| D5映像入力端子  | -                            |
| ビデオ入力端子<br>側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)<br>背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) | -<br>S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]    |
| HDMI(R)アナログ音声入力端子                                       | 1                            |
| アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5                               | -                            |
| 光デジタル音声出力端子   | 1                            |
| SDメモリーカードスロット   | -                            |
| LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]                             | 1(汎用)                        |
| USB端子   | 2 (録画専用1/汎用1) ※ハブ対応          |
| 拡張端子  | -                            |
| ヘッドホーン端子  | 1                            |

| 快適設計            |         |
|-----------------|---------|
| エコチップ           | -       |
| ホコリクリア          | -       |
| スイベル機能(左右各15度)  | ●       |
| チルト機能(前6度/後15度) | -       |
| 色温度センサー/明るさセンサー | 明るさセンサー |
| いつでも時計          | ●       |
| オン・オフタイマー*6     | ●       |
| 節電ボタン           | ●       |
| ファンレス静音設計       | ●       |

| 付属品*7      |                  |
|------------|------------------|
| 単四形乾電池(2個) | ●                |
| レグザリモコンII  | ●                |
| B-CASカード   | ●(miniB-CASカード)  |
| 転倒防止クリップ   | ●(転倒防止用に木ネジ1本付属) |

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- \*\*全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- \*\*ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。